

Gレンチ入出力トルク換算表

入力 トルク Nm	使用機種の出出力トルク (単位: Nm)								
	PL170G XVR15	PL230G XVR25	PL360G XVR35	PL400G XVR40	PL620G XVR65	PL680G XVR70	PL860G XVR90	PL1000G XVR45	
								12.7口入	六角入
60	220	440	510	560	820	980	1780	1000	2100
70	250	510	645	690	970	1160	2140	1100	2600
80	290	590	770	830	1120	1340	2500	1200	3000
90	320	640	880	910	1260	1530	2850	1350	3500
100	360	700	1000	1000	1400	1730	3200	1600	3800
110	400	780	1080	1100	1570	1930	3490	1700	4100
120	450	870	1160	1210	1740	2140	3780	1850	4500
130	480	940	1255	1340	1910	2290	4050	1950	4900
140	520	1010	1350	1470	2090	2450	4320	2050	5200
150	550	1100	1450	1580	2260	2610	4670	2250	5500
160	590	1200	1550	1700	2430	2780	5020	2400	5800
170	630	1260	1665	1780	2580	2930	5380	2600	6200
180	670	1330	1780	1870	2730	3080	5740	2800	6600
190	710	1380	1890	1970	2860	3230	6040	3000	7000
200	750	1430	2000	2080	3000	3380	6350	3300	7400
210	780	1500	2105	2190	3170	3550	6630	3500	7800
220	820	1570	2210	2300	3340	3730	6920	3700	8100
230	850	1630	2295	2400	3490	3900	7250	3900	8350
240	890	1700	2380	2500	3640	4080	7580	4100	8700
250	930	1810	2475	2610	3790	4280	7950	4200	9100
260	970	1840	2570	2720	3950	4490	8270	4300	9300
270	1010	1920	2690	2810	4120	4690	8600	4400	9500
280	1050	1990	2810	2900	4260	4900		4500	9700
290	1080	2060	2910	3020	4420	5100		4700	10100
300	1110	2130	3010	3150	4580	5300			
310	1140	2200	3040	3250	4730	5490			
320	1180	2270	3140	3350	4890	5680			
330	1210	2300	3240	3440	5040	5780			
340	1240		3330	3540	5200	5950			
350	1270		3430	3640	5280	6120			
360	1310		3530	3740	5430	6290			
370	1370		3600	3840	5740	6460			
380	1410			4000	5890	6630			
390	1440				6040	6800			
400	1480				6140				
410	1520				6200				
420	1560								
430	1590								
440	1630								
450	1670								
460	1700								

※注意: 使用トルクは倍力ギアレレンチの「最大出力トルクの75%以下」で機種選定をして下さい。